

Брелок-передатчик Comunello

Производитель: Prime Pult

COMUNELLO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение.

Пульт 2 в 1 Comunello для ворот и шлагбаумов предназначен для замены оригинала Comunello (по умолчанию) или может использоваться как копировщик.

Пульт Comunello может:

1. Заменить оригинальный пульт Comunello KEEР4-B, Comunello Victor-4. Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт. В данном режиме пульт Comunello работает как оригинальный пульт. Функции всех кнопок аналогичны. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого нажатия. Пульт программируется в автоматику как оригинальный пульт (кнопкой в приёмник или дистанционно, если эта функция разрешена в приёмнике).
2. Сделать копию (дубликат) пульта (с пульта на пульт) с уже рабочего пульта Comunello (можно вне зоны действия приёмника) – используйте эту возможность только если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным. При этом исходный пульт и пульт-дубликат будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Таких дубликатов можно сделать неограниченное количество.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

<https://comunello.msk.ru>
+7 (495) 221-89-84

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Технические характеристики

- Рабочая частота 433.92 МГц;
- Элемент питания 2 x CR2016;
- Степень защиты корпуса Ip40;
- Температура окружающей среды -20...+50°C;
- Габаритные размеры 68×35×10 мм;
- Вес в упаковке 27 г;
- Дальность действия 50 - 150 м;

3. Настройка

Дистанционное программирование пультов в приёмник автоматики Comunello (в общем виде):

1. На уже действующем пульте нажмите и удерживайте работающую кнопку в течение 10 сек. (автоматика при этом должна срабатывать), затем отпустите кнопку.
2. В течение следующих 10 сек. на новом пульте (который нужно добавить) нажмите 1 раз кнопку, которую нужно добавить в приёмник (на тот же канал, на котором работает кнопка действующего пульта).
3. Проверьте работоспособность нового пульта.

Примечание: Дистанционное программирование пультов может быть заблокировано в приёмнике (для приёмника Comunello RCV – переключатель №2 вниз).

Программирование пультов «кнопкой» в приёмник автоматики Comunello (в общем виде):

1. Нажмите на приёмнике Comunello кнопку программирования пультов (1 раз для добавления кнопки пульта в 1-й канал приёмника, или 2 раза для добавления кнопки пульта во 2-й канал приёмника).
2. В течение следующих 8 сек. на новом пульте (который нужно добавить) нажмите 1 раз кнопку, которую нужно добавить в приёмник.
3. Проверьте работоспособность нового пульта.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим 2. Дубликат пульта Comunello (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

1. Для перехода в режим одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
2. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Comunello (или пульт 2 в 1 для Comunello в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку.
3. На пульте 2 в 1 для Comunello световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана. При этом исходный пульт и пульт-дубликат будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Используйте эту возможность только если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным или если в приёмнике заполнилась память пультов.

Сброс к заводским настройкам (переход из «Режима 2» в «Режим 1»):

1. На пульте 2 в 1 для Comunello одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт 2 в 1 для Comunello перешёл в «Режим 1». Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка – значит пульт 2 в 1 для Comunello сейчас уже был в «Режиме 1».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверка текущего режима («Режима 1» или «Режим 2»):

1. На пульте «2 в 1 для Comunello» одновременно нажмите и удерживайте кнопки В+D.
2. Световой индикатор количеством вспышек покажет текущий режим (1 вспышка – «Режим 1», 2 вспышки – «Режим 2»).

4. Примечания:

1. Копирование (создание дубликата) и сброс (переход в «Режим 1») можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта 2 в 1 для Comunello не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. С работающего пульта 2 в 1 для Comunello (как и с оригинального пульта Comunello) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт 2 в 1 для Comunello, при этом количество копий не ограничено.
3. Алгоритм копирования («Режим 2») производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приёмнике! Признаком правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарей).